

Industrie-Funkfernsteuerung: ALPHA 604B



Ausführung:

4 Doppeldrucktaster

Notstopp

Dreh-Schlüsselschalter

Inkl. Induktions-Lader (optional)

Allgemein:

Frequenzbereich:	433 MHz	I.S.M-Band
Kanalabstand:	25 kHz	
Reichweite:	Ca. 100m	(mit interner Antenne)
Anzahl der verfügbaren Kanäle:	68	
Hammingdistance:	6	
Emissionsklasse:	F1D	
Frequenzkontrolle:	PLL	

Sender:

Kanalwechsel	DIP-Schalter
Sendeleistung:	1mW
Versorgung:	2 x NI-MH Akkus, Gr. AA
Stromaufnahme:	10 – 18mA
Betriebsdauer:	Ca. 120Std (2500mAh)
Betriebstemperatur:	-10°C - +50°C
Abmessungen:	140 x 68 x 30 mm
Gewicht:	240g (mit Akkus)
Schutzart:	IP66

Empfänger:

Referenzfrequenz:	Quarz
Kanalwechsel:	DIP-Schalter
Sensibilität:	< -115dBm
Responding-Time:	40ms
Betriebsspannung AC-Ausführung:	48V oder 110 – 240V
Betriebsspannung DC-Ausführung:	12 – 24V
Leistungsaufnahme:	11VA
Betriebstemperatur:	-10°C - +70°C
Abmessungen:	310 x 134 x 72mm
Gewicht:	1625g
Ausgänge:	Relais
Anschluss:	Kabel mit nummerierten Adern
Schutzart:	IP66

Lader:

Betriebsspannung:	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme:	7W
Betriebstemperatur:	0°C - +40°C
Wärmeabgabe:	Ventilator
Ladestrom:	Ca. 600mA
Ladezeit:	Ca. 5Std.
Ladezustandsüberwachung:	ΔV + Temperatur
Abmessungen:	120 x 105 x 105mm



ProEltec GmbH
 Enschedestr.14
 D-48529 Nordhorn
 Internet: www.proeltec.de

Telefon: 05921-879-280
 Telefax: 05921-879-281
 e-mail: info@proeltec.de